

# **GENERADOR A GASOLINA DE 2800W - ENCENDIDO ELECTRÓNICO**

SKU: 26644

MODELO: AF3600E

ESPECIFICACIONES	
Motor	Monocilíndrico
Tiempos	4 tiempos
Enfriado	Por aire (192F)
Cilindraje	438 cc
Voltaje de salida nominal	220V / 400V (monofásico / trifásico)
Frecuencia nominal	50Hz-60Hz
Potencia nominal	2800 W
Tiempo de trabajo continuo	7 horas
Peso neto	93 kg
Salida eléctrica	Monofásica
Encendido	Electrónico



## Aplicación:

El generador a gasolina de 2800W está diseñado para suministrar energía eléctrica en lugares sin acceso a red eléctrica o durante cortes de energía. Ideal para obras, talleres, eventos, zonas rurales o uso doméstico de respaldo.

### **Recomendaciones:**

Usar en espacios ventilados para evitar acumulación de gases. Realizar mantenimiento regular, cambiando el aceite según las horas de uso indicadas por el fabricante. Verificar el nivel de combustible y la conexión a tierra antes de encender. No sobrepasar la potencia nominal para proteger el motor y los equipos conectados.

#### **Observaciones:**

El sistema de encendido electrónico facilita un arranque rápido y confiable, reduciendo el desgaste del motor. Ofrece un buen equilibrio entre potencia y portabilidad, siendo adecuado tanto para uso continuo moderado como de emergencia.

Medida:	Marca
Peso:	DCA
Empaque: Caja de carton	

#### **Accesorios**

Embudo y tapones de aceite (2 piezas) - Juego de herramientas - Conjunto de manijas (2 piezas) -Conjunto de ruedas (2 piezas) - Conjunto de soporte (2 piezas) - Bloque terminal (2 piezas)







