

GENERADOR A GLP 220V 60HZ
2.5KW

SKU: 10557
MODELO: JL2525CX

ESPECIFICACIONES

Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Tipo de encendido	Manual/Eléctrico
Sistema	TCI
Salida	12V/8.3A
Motor	4 Tiempos
Enfriamiento	Por aire forzado OHV
Monocilíndrico	Sí
Rango	6.5Hp/3600 rpm
No incluye	Tanque



Aplicación:

El generador a GLP de 2.5KW es una fuente de energía portátil ideal para emergencias, actividades al aire libre y respaldo eléctrico residencial. Funciona con gas licuado de petróleo, ofreciendo menor costo operativo y emisiones más limpias que la gasolina. Perfecto para alimentar electrodomésticos, herramientas eléctricas y equipos de iluminación durante cortes de energía o en zonas sin acceso a red eléctrica.

Recomendaciones:

Ubicar el generador en áreas bien ventiladas, nunca en espacios cerrados. Verificar el nivel de gas y conexiones antes de cada uso. No sobrecargar el equipo; respetar la capacidad máxima de 2.5KW. Realizar cambios de aceite según las horas de operación indicadas. Dejar enfriar el motor antes de rellenar combustible. Mantener alejado de fuentes de calor y materiales inflamables.

Observaciones:

Almacenar el tanque de GLP en posición vertical y en lugar ventilado. Realizar mantenimiento preventivo incluyendo limpieza del filtro de aire y revisión de bujías. Verificar el estado de las mangueras de gas periódicamente. Drenar el combustible si no se usará por períodos prolongados. Proteger de la lluvia y humedad durante el almacenamiento. Utilizar regulador de gas compatible y en buen estado.

Medida: 64.5x48x56 cm	Marca SAFARI
Peso: 46.5 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Ruedas