

## GENERADOR GASOLINERO 5.5KW MAX. 6.5KW 220V 60HZ 13.0HP

SKU: 25171

MODELO: JD6500W-SE

### ESPECIFICACIONES

Tensión nominal	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia máx.	6500 W
Potencia continua	5500 W
Motor	13 HP
Amperaje	25 A
Potencia sonora	70 dB
Tipo de encendido	Eléctrico/Manual
Color	Rojo
Traslado por	Ruedas
Llave térmica	Si
Capacidad de combustible	25 L
Capacidad de aceite	1.1 L



### Aplicación:

Los generadores a gasolina se utilizan como fuente de energía portátil para proporcionar electricidad en áreas sin acceso a la red eléctrica. Son esenciales en situaciones de emergencia, campamentos, obras de construcción y eventos al aire libre. Permiten alimentar herramientas eléctricas, equipos médicos, electrodomésticos y sistemas de iluminación.

### Recomendaciones:

Asegúrate de operar el generador en áreas bien ventiladas para evitar la acumulación de gases tóxicos. Realiza un mantenimiento regular, incluyendo cambios de aceite y limpieza del filtro de aire. Usa gasolina fresca y de alta calidad para un rendimiento óptimo.

### Observaciones:

Verifica la capacidad del generador para asegurarte de que puede manejar la carga de los dispositivos que planeas conectar. Evita sobrecargar el generador para prevenir daños a los equipos y al generador mismo.

**Medida:** 91x56x84 cm

**Peso:** 120 kg

**Empaque:** Caja de color

**Marca**  
JIANGDONG

### Accesorio

Llave - Ruedas